

# LED Insert BT1500 3K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

**neva**  
**lux**

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1421 x 38 x 63.5 mm



# LED Insert BT1500 3K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE           |                                     | TECNOLOGIA DEI SENSORI               |          | Con luce di emergenza                      |                           |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Variante                  | Profilo di supporto, ottica diffusa | Con sensore di movimento             | No       | Adatto per configurazione a linea continua | Si                        |
| Origine                   | woocommerce                         | Nevalux tecnologia del sensore       | DALI 2   | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                  |                           |
| Stato del prodotto        | Normale                             | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |          | Grado di protezione                        | IP20                      |
| Produttore                | Nevalux                             | Temperatura di colore                | 3000 K   | Classe di protezione                       | I                         |
| DIMENSIONI                |                                     | Indice di resa cromatica             | 80-89    | Temperatura ambiente                       | -25...55 °C               |
| Dimensioni L × P × A      | 1421 x 38 x 63.5 mm                 | Lampadina                            | LED      | Materiale dell'alloggiamento               | Alluminio                 |
| ELETTRICO                 |                                     | Flusso luminoso                      | 4642 lm  | Materiale della copertura                  | PMMA                      |
| Allacciamento alla rete   | 220...240 V / 50 – 60 Hz            | Angolo del fascio                    | 120°     | Tipo di montaggio                          | Inserto per illuminazione |
| Potenza                   | 36.6 W                              | Efficienza luminosa dell'apparecchio | 127 lm/W | Colore                                     | Alluminio                 |
| Alimentatore sostituibile | Si                                  | DURATA                               |          | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA       |                           |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante       | Durata LED (25 °C)                   | 72000 h  | Garanzia del produttore                    | 5 anni                    |
| Corrente nominale LED     | 300 mA                              | IMPOSTAZIONI                         |          | CERTIFICATI ED EPREL                       |                           |
|                           |                                     | Dimmerazione DALI                    | Si       | Classe di efficienza energetica EPREL      | D                         |

# LED Insert BT1500 3K DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Kit di montaggio        |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Kit di montaggio        |
|  221967 | LED Insert BT M-Set K            | Kit di montaggio        |

|                                                                                                    |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DATI PER L'ORDINE</div> <div>Art.-Nr.221262</div> <div>TypLED Insert BT1500 3K DALI DIF</div> | <div>nevalux</div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|