

# LED Insert BT1500 TW DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

**neva**  
**lux**

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1421 x 38 x 63.5 mm



# LED Insert BT1500 TW DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Variante      | Geräteträger, Diffuse Optik |
| Quelle        | woocommerce                 |
| Produktstatus | Normal                      |
| Hersteller    | Nevalux                     |

### ABMESSUNGEN

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Abmessungen L × B × H | 1421 x 38 x 63.5 mm |
|-----------------------|---------------------|

### ELEKTRIK

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Netzanschluss                | 220...240 V / 50 – 60 Hz           |
| Leistung                     | 32.5 W                             |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| LED Nennstrom                | 900 mA                             |

### SENSORIK

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Mit Bewegungsmelder       | Nein   |
| Nevalux Sensortechnologie | DALI 2 |

### LICHTTECHNIK

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Farbtemperatur        | 2700...6500 K |
| Farbwiedergabeindex   | 80-89         |
| Leuchtmittel          | LED           |
| Lichtstrom            | 4081 lm       |
| Ausstrahlungswinkel   | 120°          |
| Leuchtenlichtausbeute | 126 lm/W      |

### LEBENSDAUER

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lebensdauer LED (25 °C) | 72000 h |
|-------------------------|---------|

### EINSTELLUNGEN

|              |      |
|--------------|------|
| Dimmung DALI | Ja   |
| Mit Notlicht | Nein |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
|-------------------------------------|----|

### GEHÄUSE & MATERIAL

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Schutzart               | IP20            |
| Schutzklasse            | I               |
| Umgebungstemperatur     | -25...55 °C     |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium       |
| Werkstoff der Abdeckung | PMMA            |
| Montageart              | Leuchteneinsatz |
| Farbe                   | Aluminium       |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
|--------------------|---------|

### ZERTIFIKATE & EPREL

|                        |   |
|------------------------|---|
| EPREL                  | D |
| Energieeffizienzklasse |   |

LED Insert BT1500 TW DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                     | KATEGORIE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU | Bewegungsmelder |
|  221618   | Emergency Package 1h (50V/3.5W) | Notlicht        |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK            | Montageset      |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S             | Montageset      |
|  221967 | LED Insert BT M-Set K           | Montageset      |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221294

Typ

LED Insert BT1500 TW DALI DIF

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss