

LED Insert B1200 4K ON-OFF 40°

INSERT B



- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200 4K ON-OFF 40°

INSERT B

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento	Adatto per configurazione a linea continua	Si
Variante	Fascio stretto 40°				
Origine	woocommerce	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Stato del prodotto	Normale	Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP20
Produttore	Nevalux	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
DIMENSIONI		Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-25...55 °C
Dimensioni L x P x A	1141 x 32 x 24 mm	Flusso luminoso	4924 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
ELETTRICO		Angolo del fascio	38°	Materiale della copertura	PMMA
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Efficienza luminosa dell'apparecchio	168 lm/W	Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione
Potenza	29.3 W	DURATA		Colore	Alluminio
Alimentatore sostituibile	Si	Durata LED (25 °C)	72000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Corrente nominale LED	300 mA	Dimmerazione DALI	No	CERTIFICATI ED EPREL	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	C
Con sensore di movimento	No				

LED Insert B1200 4K ON-OFF 40°

INSERT B

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221224 TypLED Insert B1200 4K ON-OFF 40°	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
---	--