

LED Insert B1500 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

neva
lux

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1421 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1500 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	HO, Diffuse Optik
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	1421 x 35 x 40.5 mm
-----------------------	---------------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	54,9 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
LED Nennstrom	325 mA

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	7385 lm
Ausstrahlungswinkel	120°
Leuchtenlichtausbeute	135 lm/W

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Nein
Mit Notlicht	Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
-------------------------------------	----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-25...55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Montageart	Leuchteneinsatz
Farbe	Aluminium

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	D
------------------------------	---

LED Insert B1500 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Montageset
 221964	LED Insert M-Set 3S	Montageset
 221968	LED Insert B M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221242

TypLED Insert B1500 HO 4K ON-OFF DIF

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss