

ayana connect PIR C850 4K

AYANA

neva
lux

850 x 95 mm



ayana connect PIR C850 4K

AYANA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Smartlink, BT SIG Mesh	Avec éclairage de secours	Non
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière		Oui	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ			Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Fabricant	Nevalux	Avec commande réseau radio		Oui	Régulation à flux lumineux constant	Oui
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	850 x 95 mm	Température de couleur		4000 K	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED		SDCM3	Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs		80-89	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	78 W	Ampoule		LED	Matériau du boîtier	Acier
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux		9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau		105°	Type de montage	Apparent au plafond /mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité lumineuse du luminaire		125 lm/W	Couleur	Blanc
Technologie de capteur	infrarouge passif	Valeur d'éblouissement		UGR < 21	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE			Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360°	Durée de vie LED (25 °C)		70000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES			Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Gradation DALI		Oui		
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)					

ayana connect PIR C850 4K

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221180

Typ

ayana connect PIR C850 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss