

LED Insert B600 3K ON-OFF 110°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600 3K ON-OFF 110°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	Faisceau large							
Source	woocommerce							
Statut du produit	Normal							
Fabricant	Nevalux							
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H	581 x 32 x 24 mm	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP20			
		Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I			
		Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C			
		Flux lumineux	2258 lm	Matériau du boîtier	Aluminium			
		Angle de faisceau	110°	Matériau du cache	PMMA			
		Efficacité lumineuse du luminaire	155 lm/W	Type de montage	Insert d'éclairage			
				Couleur	Aluminium			
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	Garantie fabricant	5 ans			
Puissance	14.6 W	RÉGLAGES				CERTIFICATS ET EPREL		
Appareillage remplaçable	Oui	Gradation DALI	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	C			
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Avec éclairage de secours	Non					
Courant nominal LED	300 mA							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION								
Avec détecteur de mouvement	Non							

LED Insert B600 3K ON-OFF 110°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221716

Typ

LED Insert B600 3K ON-OFF 110°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss