

LED Insert B1200 4K DALI 40°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200 4K DALI 40°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Variante	Faisceau étroit 40°				
Source	woocommerce				
Statut du produit	Normal				
Fabricant	Nevalux				
DIMENSIONS					
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm				
ÉLECTRICITÉ					
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz				
Puissance	29.3 W				
Appareillage remplaçable	Oui				
Type de câblage	convient pour câblage traversant				
Courant nominal LED	300 mA				
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					
Avec détecteur de mouvement	Non				
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Température de couleur	4000 K	Indice de protection	
		Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	
		Ampoule	LED	Température ambiante	
		Flux lumineux	4924 lm	Matériau du boîtier	
		Angle de faisceau	38°	Matériau du cache	
		Efficacité lumineuse du luminaire	168 lm/W	Type de montage	
		DURÉE DE VIE		Insert d'éclairage	
		Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	Couleur	
		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	
		Avec éclairage de secours	Non	5 ans	
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	

LED Insert B1200 4K DALI 40°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221220

Typ

LED Insert B1200 4K DALI 40°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss