

LED Insert B600 4K ON-OFF 40°

INSERT B



- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600 4K ON-OFF 40°

INSERT B

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento	Adatto per configurazione a linea continua	Si
Variante	Fascio stretto 40°					
Origine	woocommerce					
Stato del prodotto	Normale					
Produttore	Nevalux					
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A	581 x 32 x 24 mm	Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP20	
		Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I	
		Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-25...55 °C	
		Flusso luminoso	2396 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
		Angolo del fascio	38°	Materiale della copertura	PMMA	
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	164 lm/W	Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione	
ELETTRICO		DURATA		Colore	Alluminio	
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Durata LED (25 °C)	72000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Potenza	14.6 W	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni	
Alimentatore sostituibile	Si	Dimmerazione DALI	No	CERTIFICATI ED EPREL		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	C	
Corrente nominale LED	300 mA					
TECNOLOGIA DEI SENSORI						
Con sensore di movimento	No					

LED Insert B600 4K ON-OFF 40°

INSERT B

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit di montaggio
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221701

Typ

LED Insert B600 4K ON-OFF 40°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss